

MAPR 509 KS PROX/MIF

Artikelnummer: 20140276, E-nummer: 5871328



Smart manöverpanel för smidig larmhantering

Hantera larmet på ett smidigt sätt med vår nya manöverpanel MapR 509 som dessutom fungerar som kortläsare.

- Vår smidigaste manöverpanel
- Manöverpanel och kortläsare i ett
- Larmklass 4

Vår smidiga manöverpanel med enkel styrning och hantering av larmområden med frånslag, återställning och kvittering. Välj vilken säkerhetsnivå som gäller för hantering av larmet. Antingen tag eller kod eller både tag och kod tillsammans för högsta säkerhetsnivå. Det går självklart att styra behörighetsnivå och vilka tider behörigheten ska gälla för olika personer. Med grafiska symboler hanteras larmstyrningen på ett smidigt och säkert sätt. MapR 509 fungerar också som kortläsare med samma funktioner som vår populära läsare ReadR 509. Anslutning sker via Lokalbuss.

[MapR 509 MIF](#) har stöd för lästeknikerna Mifare Classic och Mifare Desfire EV2.

MapR 509 KS PROX/MIF i R-CARD MEGA är certifierad enligt SSF 1014 larmklass 4.

Utförande:	Slagtålig PC/ABS-plast och härdat glas. Svart
Display:	2,8" Display
Upplösning:	QVGA Upplösning
Systemkrav R-CARD M5:	Version 5.48.1 eller senare
Strömförbrukning:	Max 65 mA @ 24 V DC
Mått:	71,3x186,4x21,4 mm
Temperaturområde:	-30 till 60 °C
Lästeknik:	Desfire EV2, Mifare Classic och EM4102/4200
Läsavstånd:	Ca 3 cm beroende på transponder
Inläsning som stöds:	Desfire RCO App, Classic UID/sector, Prox UID
Kapslingsklassning:	IP 43
IK-klassning:	IK 08
SBSC Certifierad:	Larmklass 4 SSF 1014 Certnr: 8-561